

# DNI 0110 - 12V / DNI 0210 - 24V



## RELÉ AUXILIAR SOQUETADO

### Especificações Técnicas:

**Tensão:** 12Vdc ( DNI 0110 ) / 24Vdc ( DNI 0210 );

**Corrente Máx.:** 40A;

**4 Terminais;**

**Fusível de 40A;**

**Chicote com 4 Fios;**

**Com suporte de fixação.**

### Esquema de Ligação:

**Fio Vermelho (grosso) - Alimentação através do fusível (terminal 30).**

**Fio Branco - Saída de carga (terminal 87 - NA).**

**Fio Marrom - Lado negativo da bobina (terminal 85).**

**Fio Vermelho (fino) - Lado positivo da bobina (terminal 86).**

