

# DNI 0114 - 12V / DNI 0209 - 24V

**DNI**  
www.dni.com.br

## RELÉ AUXILIAR REVERSOR SOQUETADO

### Especificações Técnicas:

**Tensão:** 12Vdc ( DNI 0110 ) / 24Vdc ( DNI 0210 );

**Corrente Máx.:** 40 / 10A;

**Reversor;**

**5 Terminais;**

**Fusível de 40A;**

**Chicote com 5 Fios;**

**Com suporte de fixação.**

### Esquema de Ligação:

**Fio vermelho - Fio de alimentação através do fusível (terminal 30).**

**Fio Branco - Fio de saída de carga (terminal 87-NA).**

**Fio Marrom - Lado negativo da bobina (terminal 85).**

**Fio Amarelo - Fio de saída de carga (terminal 87a-NF).**

**Fio Vermelho/Preto - Lado positivo da bobina (terminal 86).**

